IX BOX OFFICE

All-In-One High Definition Media Player



B o x	Office	Media	Player	Instrukc	ja obsługi
					,

Spis treści

1. Informacja o produkcie	3
1.1 specyfikacja	3
1.2 zawartość opakowania	5
2. Skrócona instrukcja instalacji	6
2.1 Panele przód/tył	6
2.2 Instalacja HDD	7
3. Używanie Box Office	
3.1 Zdalne sterowanie	10
3.2 Zaczynamy	11
3.2.1 Podłączenie Box Office do TV	11
3.2.2 Rozpoczynaniue pracy z Box Office	11
3.2.3 Setup	12
3.2.3.1 Audio	13
3.2.3.2 Video	14
3.2.3.3 Sieć	15
3.2.3.4 System	16
3.2.4 Przeglądanie i odtwarzanie	18
4. Oprogramowanie transkodujące	26
4.1 Instalacja i uruchomienie Transcode Server	26
4.2 Dodawanie współdzielonych folderów na PC	27
4.3 Połaczenie z udostępnionymi folderami i zarządzanie ściąganiem z BitTorrent	
4.3.1 Ustawienie Box Office	
4.3.2 Połaczenie z spółdzielonym folderem	29
4.3.3 Połaczenie z BT Download Management	29
4.3.4 Zarządzanie kontem	

1. Informacja o produkcie

1.1 Specyfikacja

■ Sprzęt

	Video Output	RCA Composite Out	x 1
		HDMI 1.3 Out	x 1
Exterior Interfaces		RCA Audio Out L/R	x 1
	Audio Output	SPDIF(Optical)	x 1
	File transfer port	USB 2.0 Host port	2 Ports (USB 1 / USB 2)
	Data transfer with PC	USB 2.0 mini port	x 1
	Ernet	10/100Mbps RJ-45	x 1

■ Adapter sieciowy: (Opcjonalny – do kupienia osobno)

Patriot USB 802.11g Wi-Fi adapter – PWA20G	Optional	

Uwaga: Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się stosowanie Patriot USB 802.11g Wi-Fi adapter (Part# PWA20G)

■ Specyfikacja oprogramowania

		MPEG-1	MPG/MPEG/DAT obsługuje do 1080p	
		MPEG-2	MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP/M2TS do 1080p	
		MPEG-4	MP4/AVI/MOV obsługuje do 1080p	
	Video Decedina	DivX 3/4/5/6/7, Xvid	AVI/MKV/ obsługuje do 1080p	
	(Movie)	H.264, AVC	TS/AVI/MKV/MOV/M2TS obsługuje do 1080p	
	(INIOVIE)	WMV 9	WMV obsługuje do 1080p	
		FLV	FLV obsługuje do 1080p	
Multi-Media		ISO	ISO image	
Obsiuguje		Real Video 8/9/10	RM/RMVB obsługuje do 720p	
	Audio Decoding (Movie)	Dolby TM Digital AC3, DTS (Not Pass Through)		
		MPEG-I Layer 1/2/3, MPEG-II Layer 1/2, Real Audio, AAC, WMA, LPCM		
		HDMI RAW/SPDIF RAW output to Amplifier for decoding 5.1/7.1 audio channels		
	Audio Decoding	WMA MD2 Deel Arelie (DA) WAY OCC AAC ELAC		
	(Music)	WMA, MP3, Keal Audio (KA), WAV, UGG, AAC, FLAC		
	Picture Format	JPEG, BMP, PNG		

Uwaga: sprzęt i oprogramowanie ulega rozwojowi i specyfikacja może ulec zmianie.

1.2 Zawartość pakietu.

- Box Office High Definition Media Player x 1
- Pilot zdalnego sterowania x 1
- Baterie AAA x 2
- $\blacksquare \quad \text{Zasilacz} (12\text{V}, 2\text{A}) \ge 1$
- Kabel HDMI x 1
- USB Cable x 1
- Quick Start Guide x 1
- $\bullet \quad \text{CD Disc x 1}$

2. Łatwa instalacja

2.1 Panel przód/tył



2.2 Instalacja HDD

Uwaga: Instalacja wewnętrznego dysku twardego 2.5" jest opcjonalna. Box Office może odtwarzać pliki z urządzeń pamięci masowej podłączonych przez port lub przez wbudowany interfejs 10/100 LAN lub opcjonalny adapter Patriot USB 802.11g Wi-Fi.

Krok 1: Odkręć zaznaczone poniżej śruby na tylnym panelu.



Krok 2: Podłącz 2.5" SATA HDD lub SSD do złącza SATA.



Krok 3: Przymocuj dysk do szyny wkręcając śruby mocujące po obu stronach dysku.





3. Używanie Box Office

3.1 Zdalne sterowanie



1. POWER	16. EJECT	31. CM SKIP
2. Display	17. TITLE	32. SELECT
3. Audio	18. HOME	33. COPY
4. Number Buttons	19. TV SYSTEM	
5. GOTO	20. SUBTITLE	
6. Setup	21. MENU	
7. Enter/ZOOM	22. VOL + / -	
8. Browser	23. MUTE	
9. STOP	24. REPLAY	
10. PLAY	25. Navigation	
11. PREV	26. RETURN	
12. SLOW	27. PAUSE	
13. Option	28. NEXT	
14. REPEAT	29. FR/FF	
15. ANGLE	30. CONFIRM	

3.2 Zaczynamy

Załaduj do pilota załączone baterie AAA.

3.2.1 Podłączanie Box Office do TV

Podłącz kabel HDMI lub przewód composite z Box Office do TV.

- Kiedy korzystasz z kabla HDMI, Box Office automatycznie dostosuje najwyższą dostępną rozdzielczość dla twojego TV.
- Używając kabla composite (CVBS) twój TV musi obsługiwać standard PAL lub NSTC.

3.2.2 Uruchamianie Box Office

Kiedy uruchamiasz Box Office po raz pierwszy, zainstalowany dysk będzie sformatowany.



3.2.3 Ustawienia (setup)

Na głównym ekranie zobaczysz ikonę Setup, gdzie ustawisz parametry Audio, Video, Network, System, and Misc. Wprowadź ustawienia podświetlając wybór I potwierdzając klawiszem "ENTER" (Klawisz 7).



5			
Audio	Video Network	MISC	
C	Night Mode		Off
	Digital Output		HDMI LPCM

3.2.3.1 Audio

Są 4 wyjścia cyfrowe: HDMI LPCM, HDMI RAW, SPDIF LPCM and SPDIF RAW.

- HDMI LPCM (2CH): Kiedy HDMI LPCM jest ustawione, Box Office dekoduje audio jako STEREO.
- HDMI LCPM Multi Channel: Kiedy HDMI LCPM Multi Channel jest ustawione, Box Office dekoduje audio jako Multi Channel.
- HDMI RAW: Kiedy HDMI RAW jest wysyłane na wzmacniacz przez kabel HDMI, Box Office wysyła dane w formacie RAW. Wzmacniacz dekoduje dane RAW do systemu wielokanałowego: 5.1 lub 7.1.
- SPDIF LPCM (2CH): Kiedy SPDIF LPCM audio jest wysyłane do wzmacniacza, Box Office dekoduje audio jako STEREO.
- SPDIF RAW: Kiedy SPDIF RAW jest ustawione jako wyjście do wzmacniacza, Box Office wysyła sygnał RAW.
 Wzmacniacz dekoduje dane RAW do systemu wielokanałowego: 5.1 lub 7.1.



- Jeśli podłączasz przez HDMI Box Office bezpośrednio do TV, wybierz HDMI LPCM (Stereo)
- Jeśli podłączasz przez HDMI Box Office do wzmacniacza, wybierz HDMI RAW lub HDMI LPCM (Stereo)
- Jeśli podłączasz przez SPDIF do wzmacniacza, wybierz SPDIF RAW lub SPDIF LPCM (Stereo)

3.2.3.2 Video



 Aspect Ratio: wybierz opcję odpowiednią dla twojego TV. Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3 or 16:9.

Pan Scan 4:3 : to ustawienie dostosuje wysokość obrazu i wstawi czarne pasy po bokach.

Letter Box 4:3 : ustawienie dostosuje szerokość obrazu i wstawi czarne pasy na górze i na dole.

16:9 : Wybierz 16:9 dla TVs które obsługują ten format.

TV System: wybierz odpowiednią rozdzielczość.

TV System and Resolution	Standard Definition (SD)	High Definition (HD)
NTSC	NTSC 480p	720p@60Hz, 1080i@60Hz, 1080p@60Hz
PAL	PAL 576p	720p@50Hz, 1080i@50Hz, 1080p@50Hz

- High Definition (HD) jest dostępna tylko przy połączeniu do TV przez HDMI.
- > Po podłączeniu Box Office do TV przez HDMI, urządzenie zaoferuje tylko rozdzielczości dostępne w TV.

3.2.3.3 Network



- Ustawienie sieci przewodowej LAN: wybierz odpowiednie ustawienia dla swojej sieci DHCP (AUTO) lub DHCP (Manual). Kiedy używasz routera sieciowego który nadaje automatycznie adres IP, zaznacz DHCP (Auto). W innym przypadku wprowadź adres IP, subnet mask i default gateway.
- Sieć bezprzewodowa (opcja): Wybierz aby określić ustawienia sieci. Podłącz adapter Wi-Fi do Box Office, urządzenie rozpozna adapter Wi-Fi.

- Aby uzyskać najlepsze efekty zalecamy korzystanie z adaptera Wi-Fi Patriot USB 802.11g.
- Kiedy używasz opcji Wi-Fi, Box Office rozpoznaje jedynie WEP z poniższymi ustawieniami: Open system, WPA Personal, or WPA2-Personal.

3.2.3.4 System



- Język menu: Dostępny jest wybór następujących języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański i chiński.
- Kodowanie tekstu: To ustawienie jest wykorzystywane do wyświetlania napisów do filmów i komunikatów . Wybierz Unicode (UTF8).
- Login Control: Wybierz "**ON**" aby uaktywnić współdzielenie plików i dostęp do BitTorrent.
- System Info: izywane do udostępniania plików i usług BitTorrent.
- System Update: służy do uaktualnień firmware'u według niżej wymienionych kroków.
 - 1. Skopiuj najnowszy firmware do głównego katalogu na flash drive USB.
 - 2. Podłącz flash drive USB do USB 1 lub USB 2.
 - 3. Wybierz "System Upgrade" i wcisnij "OK" aby potwierdzić.
 - 4. Proces uaktualnienia zajmuje około 5 minut. W trakcie aktualizacji NIE WOLNO wyłączać zasilania Box Office.
 - 5. Po zakończeniu aktualizacji Box Office automatycznie się zrestartuje.
- HDD Format: Jeśli zainstalujesz wewnętrzny dysk 2.5" SATA SSD lub HDD musisz go sformatować. Wciśnij "OK", aby rozpocząć formatowanie.
- Restore to Default: Ta funkcja przywraca ustawienia fabryczne.

<u>Box Office Media Player Instrukcja obsługi</u>

3.2.3.5 MISC



- Resume Play: Ta funkcja włącza lub wyłącza kontynuowanie odtwarzania. Kiedy włączone będziesz mieć możliwość kontynuacji oglądania filmu od momentu wyłączenia urządzenia.
- Slide Show Timing: Ta funkcja ustawia długość wyświetlania każdego zdjęcia. Do wyboru jest: OFF / 2 Sec / 5 Sec / 10 Sec / 30 Sec / 1 Min i 2 Min.
- TransEfekty przejścia: Wybierz efekt przejścia między zdjęciami pokazu.
- Ken Burns: Ta funkcja włącza dodatkowe efekty przejścia.
- Seamless Playback: Funkcja poprawia płynność odtwarzania plików filmów (.ts)
- Background Music: odtwarza wybraną muzykę podczas pokazu zdjęć.
- Screen Saver: Uaktywnia Screen Saver jeśli urządzenie jest niewykorzystywane dłużej niż 5 minut.
- Movie Preview: Ta funkcja włącza lub wyłącza okno podglądu.

3.2.4 Browser & Play

Box Office odtwarza muzykę, zdjęcia i filmy z zewnętrznych dysków i pendrajwów USB, źródeł sieciowych (streaming) lub urządzeń sieciowych UPnP lub z wewnętrznego dysku 2.5" (patrz w sekcji 2.2).



- Po podłączeniu urządzenia USB do Box Office poczekaj kilka sekund, zaświeci się kontrolka USB LED. To oznacza, że urządzenie zostało rozpoznane I możesz przeglądać pliki.
- Użyj klawiszy nawigacji w pilocie (Klawisz 25) aby określić jakie pliki chcesz przeglądać. Na górze ekranu masz do wyboru: wszystkie pliki, muzyka, zdjęcia, filmy. Wciśnij "RETURN" (Klawisz 26) jeśli chcesz powrócić do poprzedniej strony.
- Używając klawiszy góra/dół (Klawisz 25) w pilocie wybierasz źródło przeglądania. Od góry: USB, HDD(wewnętrzny), NET, UPNP lub Playlista. Wciśnij "RETURN" (Klawisz 26) jeśli chcesz powrócić do poprzedniej strony.

3.2.4.1 Odtwarzanie filmów

Wybierz "**Movie**s" lub "**All**" aby przeglądać pliki z fimami. Używając klawiszy wyboru w pilocie (Klawisz 25) wybierz plik lub folder i wciśnij "**ENTER**" (Klawisz 7) aby rozpocząć odtwarzanie filmu lub otworzyć folder. Wciśnij "**RETURN**" (Klawisz 26) aby powrócić do poprzedniej strony. Jeśli funkcja podglądu jest aktywna, to film pojawi sie w oknie podglądu. (zobacz w sekcji 3.2.3.5 jak uaktywnić funkcję podglądu)



- Wciśnij "**PLAY**" (Klawisz 10) w pilocie by rozpocząć odtwarzanie.
- Wciśnij "STOP" (Klawisz 9) aby zakończyć odtwarzanie.
- Wciśnij "**PAUSE**" (Klawisz 27) aby wstrzymać odtwarzanie.
- Wciśnij "**FF**"lub "**FR**" (Klawisz 29) aby przewijać do przodu (FF0 lub do tyłu (FR)
- Wciśnij "NEXT" (Klawisz 28) / lub "PREV" (klawisz 11) aby zmienić rozdział. (działa, jeżeli film jest podzielony na rozdziały)
- Wciśnij "SUBTITLE" (Klawisz 20) aby uaktywnić lub przełączyć napisy. Box Office obsługuje napisy w formacie srt, sub, smi, idx+sub, ssa, ass. Plik napisów i plik filmu musi mieć tą samą nazwę.

<u>Box Office Media Player Instrukcja obsługi</u>

- ♦ Kodowanie tekstu: Wybierz "Unicode (UTF8)" jako ustawienie standardowe. W przeciwnym razie napisy mogą być nieprawidłowo wyświetlane.
- ◆ Time Sync: Możesz poprawić synchronizację napisów.
- ◆ Color: ustawia kolor napisów.
- Size: ustawia rozmiar napisów.
- ◆ Off set: ustawia pozycję wyświetlania napisów.

Użyj klawiszy nawigacji w pilocie (Klawisz 25) do ustawień napisów.

Poziome: ustaw rozmiar napisów.

Pionowe: ustaw pozycję napisów.

	Subtitle			
Subtrite	Subtitle: Off			
	Text Encoding			
Tion Syra	Time Sync			
	Color			-
Contract Contract	Size			
		N.	rie de	

- Wciśnij "AUDIO" (Klawisz 3) w pilocie aby wybrać właściwą opcję audio.
- Wciśnij "VOL" +/- (Klawisz 22) aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- Wciśnij "**MUTE**" (Klawisz 23) aby wyłączyć dźwięk. Wciśnij ponownie MUTE aby przywrócić odtwarzanie dźwięku.
- Wciśnij "SELECT" (Klawisz 32) aby dodać film do PLAYLISTy.
- Wciśnij "**CONFIRM**" (Klawisz 30) aby potwierdzić zmiany.

3.2.4.2 Odtwarzanie muzyki

Wybierz "**Music**" lub "**All**" aby przeglądać pliki muzyczne. Użyj klawiszy "**Up/Down**" (Klawisz 25) aby wybrać plik lub folder. Wciśnij "**Enter**" (Klawisz 7) aby odtwarzać plik lub otworzyć folder. Wciśnij "**RETURN**" (Klawisz 26) aby powrócić do poprzedniej strony. Kiedy jest podświetlony plik muzyczny informacje są wyświetlane w oknie po prawej stronie.

All Music	Photo	Movies
58 Dr/Media/MediaPlayerTestFile/Music. // [MP3]Track NoO8.mp3 [MP3]Track NoO9.mp3	track: 9	
) [MP3]Track No10.mp3	Name: IMP3Track No09 m	>3

- Wciśnij "**PLAY**" (Klawisz 10) w pilocie, żeby odtwarzać muzykę.
- Wciśnij "STOP" (Klawisz 9) aby zakończyć odtwarzanie.
- Wciśnij "**PAUSE**" (Klawisz 27) aby wstrzymać odtwarzanie.
- Wciśnij "**FF**" or "**FR**" (Klawisz 29) aby przewinąć do przodu lub do tyłu.
- Wciśnij "REPEAT" (Klawisz 14) aby powtórzyć odtwarzanie tego samego utworu. Wciśnij jeszcze raz, aby odtwarzać ponownie całą muzykę.
- Wciśnij "**VOL** +/-" (Klawisz 22) aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
- Wciśnij "MUTE" (Klawisz 23) aby wyciszyć. Wciśnij ponownie aby przywrócić.
- Wciśnij "SELECT" (Klawisz 32) aby dodać utwór do PLAYLIST-y.
- Wciśnij "CONFIRM" (Klawisz 30) aby potwierdzić wybór.

3.2.4.3 Zdjęcia

Wybierz "**Photo**" lub "**All**" aby przeglądać zdjęcia. Użyj klawiszy "**góra/dół**" (Klawisz 25) aby wybrać plik lub folder. Wciśnij "**Enter**" (Klawisz 7) aby wybrać plik lub otworzyć folder. Wciśnij "**RETURN**" (Klawisz 26) aby powrócić do poprzedniej strony. Podświetlone zdjęcie pojawi sie w okienku podglądu po prawej stronie.



- Wciśnij "**PLAY**" (Klawisz 10) w pilocie aby odtwarzać pokaz zdjęć.
- Wciśnij "**STOP**" (Klawisz 9) aby zakończyć pokaz.
- Wciśnij "**PAUSE**" (Klawisz 27) aby wstrzymać pokaz.
- Wciśnij "VOL +/-" (Klawisz 22) aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. (jeśli odtwarzanie muzyki w tle zostało uaktywnione. Patrz w sekcji 3.2.3.5)
- Wciśnij "SELECT" (Klawisz 32) aby dodać zdjęcie do PLAYLIST-y.
- Wciśnij "**CONFIRM**" (Klawisz 30) aby potwierdzić zmiany.

3.2.4.4 Dodawanie plików do PLAYLIST-y

Opcja Playlist tworzy skróty szybkiego dostępu do ulubionych plików. Możesz odtwarzać różne typy plików z jednego miejsca, bez względu na to w którym katalogu są zapisane.



- Open Wybierz plik, który chcesz dodać do PLAYLIST-y.
- Wciśnij "**SELECT**" (Klawisz 32) aby wybrać plik.
- Wciśnij "**CONFIRM**" (Klawisz 30) to aby dodać plik do PLAYLIST-y. Teraz widzisz pliki dodane do PLAYLIST-y.

- Funkcja PLAYLIST jest dostępna wyłącznie jeśli urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny dysk 2.5" SATA HDD lub SSD (patrz w sekcji 2.2). Funkcja PLAYLIST nie jest dostępna dla zewnętrznych nośników danych USB.
- > Do PLAYLIST-y można dodawać wyłącznie pliki. Foldery nie mogą być dodawane do PLAYLIST-y.

3.2.4.5 Pokaz slajdów

Podczas wyświetlania zdjęć może być odtwarzana muzyka. Uaktywnij "Background Music" podczas pokazu:

All Music	Photo	Movies
HDD C:		
1 I.I		
180MW		
18T/		
III /System Volume Information/		
🗇 03.mp3		
f) 07.mp3 🛛		
5/18		

- Idź do "Setup" → "MISC" → "Slide Show Timing" aby określić czas wyświetlania.
- Idź do "**Background Music**" aby określić plik źródłowy muzyki.
- Powróć do "Browser" I użyj klawiszy nawigacji (Klawisz 25) aby wybrać "Music".
- Dodaj pliki muzyczne do PLAYLIST-y. Wciśnij "SELECT" (Klawisz 32) aby zaznaczyć i wciśnij "Confirm" (Klawisz 30) aby potwierdzić zmiany.
- Użyj klawiszy nawigacji prawo/lewo (Klawisz 25) aby wybrać grupę "**Photo**" I wybierz zdjęcia do pokazu.
- Wciśnij "**PLAY**" (Klawisz 10) lub "**ENTER**" (Klawisz 7) żeby rozpocząć pokaz slajdów.

Uwagi:

Jeśli przypisałeś muzykę do folderu, wszystkie pliki zdjęć i muzyki muszą być w tym samym folderze podczas pokazu.

3.2.4.6 Kopiowanie plików

Ta funkcja pozwala kopiować, przemieszczać I kasować pliki między urządzeniami pamięci USB, wewnętrznym dyskiem twardym i zasobami sieciowymi. Wciśnij "**COPY**" (Klawisz 33) aby przejść do menu "**File Copy**".



Source	Destination
Kar USB	USB
нор	НОО
	TRASH CAN

- Użyj klawiszy nawigacji (Klawisz 25) aby wybrać folder źródłowy i docelowy. Wciśnij "ENTER" (Klawisz 7) aby potwierdzić.
- Wciśnij "ENTER" (Klawisz 7) aby widzieć zarówno źródło jak i folder docelowy.
- Wciśnij "**SELECT**" (Klawisz 32) aby wybrać dane do skopiowania. Wciśnij jeszcze raz aby skasować wybór.
- Wciśnij "**RIGHT**" (Klawisz 25) aby skopiować plik do wybranej lokalizacji. Wybierz "**OK**" lub "**MOVE**" aby skopiować lub przesunąć wybrane dane
- Wybierz "**TRASH CAN**" jako miejsce docelowe, jeśli chcesz usunąć dane.

Uwagi:

Można jednocześnie wybrać kilka plików do przesunięcia lub usunięcia – przy wybranym pliku pojawia się wskaźnik zaznaczenia. Ilość możliwych plików do jednoczesnego przemieszczania zależy od wersji firmware.

4. Oprogramowanie do Transcodingu

Aby włączyć funkcję BitTorrent musi być zainstalowany Transcode Server. Ten program znajdziesz na załączonym dysku CD.

4.1 Instalacja I uruchomienie Transcode Server

Uwaga: Aby korzystać z możliwości współdzielenia plików I zarządzania BitTorrent Box Office musi być wyposażony w wewnętrzny dysk 2.5".

Zainstaluj Transcode Server na komputerze PC z załączonego CD (Lecul Uruchom oprogramowanie na PC, wyświetli sie ekran jak poniżej:

inscode Serve					
ranscode Status	Net Share Dialog	Setting	Event Log	Service	About
Transcoded I	Length		frames	10	fns
[
K					>
the second s	CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE OWNER		A LOW DO NOT THE OWNER.	THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.	and the second se



4.2 Dodawanie współdzielonych folderów na PC

Dodanie współdzielonych folderów do "NetShare dialog" ułatwi Box Office szybko odnaleźć folder w sieci. Będzie on skatalogowany w dziale "My_Neighbors".

nstrute verver		e veral	
ranscode Status Net Share Dialog Setting Event Log Service About	Transco	Net Share	at
Share Folder	Share	Select a directory to share	
SharedDocs	Share	C:\Downloads	
Add		Documents and Settings Downloads Downloads Downloads Downloads Downloads Downloads MyWorks MyWorks NVIDIA OutLook Mail Folder Program Files TIPTOP TCP WINDOWS F 李 桂磁碟 (D.)	
			取消
OK			OK OK

Uwagi:

Wybierz folder i kliknij 'OK'. Folder będzie dodany do "NetShare dialog" jako otwarty folder współdzielony (Open Shared Folder) w intranecie.

4.3 Połączenie z współdzielonymi folderami i download z BitTorrent

Musisz być podłączony do internetu i Box Office musi mieć nadany adres IP (z serwera DHCP lub stały adres IP). Jeśli adres IP dla Box Office jest ustawiony prawidłowo, zobaczysz adres IP po kliknięciu na zakładkę "**Service**". Jeśli adres IP nie jest widoczny, kliknij "**Scan**" aby odświeżyć adres IP.



4.3.1 Konfiguracja Box Office

Zanim zaczniesz korzystać z folderu współdzielonego lub pobierania z BitTorrent, odtwarzacz musi być skonfigurowany. Idź do głównego menu i kliknij kolejno: "Setup" \rightarrow "System" \rightarrow "System Info".



Przesuń podświetlenie na "**BT and SAMBA**" i wciśnij "**Enter**" (Klawisz 7) w pilocie. Masz do wyboru dwie opcje (On/Off). Podświetl "**On**" i wciśnij "**Enter**" aby aktywować funkcję "**BT and SAMBA**".

4.3.2 Połączenie z folderem współdzielonym

Kliknij "**Visit Neighbor**" w zakładce Transcode Server. Przeniesiesz się do folderów współdzielonych. Teraz możesz przeglądać pliki które masz na dysku wewnętrznym 2.5" SATA HDD lub SSD.

4.3.3 Połączenie z BT Download Management

Kliknij "**Neighbor Web**" w zakładce Transcode Server. Przeniesiesz się do interfejsu pobierania w sieci P2P. Tutaj możesz dodawać/usuwać seedy BT. Jeśli "**Login Control**" jest w ustawieniu "**ON**", będziesz musiał podać login I hasło. Fabryczne ustawienia to **admin** a hasło to **123**.

4.3.4 Zarządzanie kontem

Aktywuj "**Login Control**" na Box Office zanim klikniesz na "**Account Management**". Po uaktywnieniu funkcji system będzie domagał sie podania loginu i hasła. Ustawienia fabryczne to:

Account name: admin

Password: 123

Kliknij "Account Management" w zakładce "Neighbor Web" aby zmienić hasło. Kliknij "Enter" to aby zapisać hasło.

Neighbo	or Web	
	Account Management	
	Setting Password	
	Password :	
	Password again :	
	Enter	

Często zadawane pytania:

Q: Czy jest miejsce na zamontowanie wewnątrz dysku HDD? A: Tak, można zamontować dysk 2.5" SATAI/ II HDD lub SSD.

Q: Jaka jest maksymalna pojemność dysku HDD obsługiwana przez Box Office?

A: Box Office obsługuje dyski 2.5" HDD do 1TB I można montować dyski wysokoprofilowe 2.5" HDD.

Q: Ile jest portów USB w Box Office?

A: Box Office ma 3 porty USB. Dwa to 6-pin USB 2.0, jeden to 4-pin USB 2.0 do podłączenia komputera desktop.

Q: Jaka jest maksymalna wielkość pamięci pendrive USB obsługiwana przez USB Box Office? A: 128GB.

Q: Jaka jest maksymalna pojemność zewnętrznego dysku USB HDD obsługiwanego przez Box Office? A: 2TB.

Q: Czy Patriot Box Office może być używany jako dysk zewnętrzny?

A: Tak. Podłącz urządzenie z komputerem używając złącza 4 pin USB i upewnij się, że Box Office jest podłączony do zasilania.

Q: Czy Box Office obsługuje tryb HDMI® 1.3 i Audio pass-through? A: Tak, w obu przypadkach.

<u>Box Office Media Player Instrukcja obsługi</u>

Q: Czy Box Office ma inne wyjścia audio poza HDMI?

A: Tak. Box Office ma także wyjścia composite i S/PDIF.

Q: Czy można wyłączyć Box Office I dołączone do niego urządzenia USB?

A: Tak. Box Office jest wyposażony w wyłącznik na tylnym panelu. Możesz użyć także przycisku "POWER OFF" w pilocie.

Q: Czy Box Office obsługuje Dolby®?

A: Tak. Dolby ® 5.1/7.1/ TrueHD i DTSTM są obsługiwane przez Box Office.

Q: Czy Box Office obsługuje dźwięk w trybie DTSTM? A: Tak.

Q: Czy Box Office obsługuje połączenia sieciowe?

A: Tak. Box Office ma wbudowany port 10/100 network na tylnym panelu. Sieć Wireless jest obsługiwana przez opcjonalny adapter, na przykład Patriot USB Wi-Fi® (part # PCBOWAV2-G)

Q: Jakie funkcje sieciowe ma Box Office?

A: Box Office można połączyć z siecią przewodowo lub bezprzewodowo aby przesyłać strumieniowo muzykę, filmy lub zdjęcia, kopiować pliki, pobierać pliki z sieci P2P I odbiera streaming z urządzeń jak Xbox360® lub Playstation® 3.

Q: Jaki adapter wireless USB działa z Box Office?

A: Wiekszość dostępnych na rynku adapterów Wi-Fi® USB będzie działać Box Office. Gwarancję najlepszych efektów masz z Patriot 802.11g USB Wi-Fi® (Part # PCBOWAV2-G)

Q: Czy Box Office obsługuje BitTorrent[™]? A: Tak. Q: Czy Box Office obsługuje downmix? A: Tak.

Q: Czy Box Office obsługuje PAL lub NTSC? A: Tak, obydwa standardy. Ustaw odpowiednią opcję w setup-ie

Q: Czy Box Office obsługuje HDTV?

A: Box Office obsługuje HDTV do 1080p.

Q: Jaki jest format plików na dysku HDD Box Office? A: Box Office obsługuje zarówno NTFS i FAT ale formatuje dysk wewnętrzny do NTFS.

Q: Jaki system plików dla USB obsługuje Box Office?

A: Box Office obsługuje: EXT3, NTFS i FAT16/32.

Q: Czy Box Office obsługuje DLNA®/UPnPTM? A: Tak.

Q: Czy moge używać Box Office via sieć do streamingu mediów doPSP, PS3 lub XBOX 360? A: Tak.

Q: Czy Box Office obsługuje sieć wireless?

A: Tak. Konieczny adapter kupowany oddzielnie.

<u>Box Office Media Player Instrukcja obsługi</u>

Q: Czy Box Office pracuje z Apple® Time Capsule®? A: Nie.

Q: Czy mogę przeglądać foldery współdzielone w sieci przez Box Office? A: Tak.

Q: Czy jest opcja "kontroli rodzicielskiej"?

A: Box Office obecnie nie ma takiej funkcji, jednak dostęp do niektórych plików może być zabezpieczony hasłem.

Q: Jakie kodeki video obsługuje Box Office?

A: MPEG1 (AVI/ MKV/ TS/ DAT/ MPG/ MPEG/ VOB); MPEG2 (MKV/ DAT/ MPG/ MPEG/ VOB/ ISO/ IFO/ TS/ TP)/ M2TS; MPEG4 (AVI/ MP4/ MKV/ MOV/ WMV/ ASF); DivX 3/4/5/6, Xvid (AVI/ MKV/ MP4/ MOV) H.264/ AVC TS/ AVI/ MP4/ MKV/ MOV/ FLV)/ M2TS; VC-1 (TS/ AVI/ASF/WMV)/M2TS/ WMV9 (ASF/WMV) REAL VIDEO 8/9/10 (RM/RMVB)

Q: Jaki kodeki audio obsługuje Box Office? A: MP3, MPEG, Dolby® Digital, DTS™, WMA, PCM, LPCM, ADPCM, FLAC, WAV, AAC, RA, OGG, MKA

Q: Jakie formaty plików graficznych obsługuje Box Office? A: HD JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF

Q: Jakie formaty napisów obsługuje Box Office? A: SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB

Q: Jakie są szybkości przewijania w Box Office? A: Box Office obsługuje szybkości: 1X, 2X, 4X, 8X, 16X i 32X.

<u>Box Office Media Player Instrukcja obsługi</u>

Q: Czy Box Office obsługuje UPnP[™] streaming software jak na przykład PlayOn! I TVersity?

A: Tak. Przejrzyj nasze forum na stronie patriotmemory.com aby ustawić odpowiednio Tversity lub Playon.

Q: Czy Box Office obsługuje YouTube, HuluTM lub Netflix?

A: Tylko poprzez software firm trzecich, jak PlayOn! i TVersity.

Q: Czy Box Office obsługuje video streaming HuluTM?

A: Box Office obsługuje internet video streaming ze stron jak HuluTM poprzez software firm trzecich. Dwie polecane aplikacje to: http://www.mediamall.com/ & http://tversity.com/

Q: Czy mogę przesyłać pliki do/z Box Office po sieci? A: Tak.

Q: Czy mogę uzyskać dostęp do Box Office po sieci?A: Tak. Pod warunkiem, że w Box office jest zainstalowany dysk HDD.

Q: Czy Box Office obsługuje obrazy ISO? A: Tak.

Q: Czy Box Office obsługuje Blu-ray ISO / HD DVD ISO?

A: W zależności od wersji firmware. Polecamy aktualizację do najnowszej wersji.

Q: Czy Box Office obsługuje Blu-ray playback?

A: Nie. Box Office nie ma optyki do czytania płyt DVD lub Blu-ray.

Q: Czy Box Office ma menu w języku polskim?

A: Nie. Menu jest dostępne w 8 językach. Nie przewiduje się wprowadzenie obsługi menu po polsku.

Q: Czy Box Office obsługuje napisy w języku polskim i z polskimi znakami?

A: Tak. Ale Box Office nie obsługuje napisów w formacie txt. Polecamy zmianę formatu napisów na .srt na przykład przy pomocy programu subtitle tool dostępnego za darmo w Internecie.

Q: Czy można zmienić rozmiar, wielkość i kolor napisów ? A: Tak.

Q: Czy można obracać zdjęcia?

A: Tak. Również powiększać I zmniejszać.

Q: Czy Box Office będzie działał z moim aparatem cyfrowym?

A: Warunkowo – jeśli podłączysz kamerę przez USB jako urządzenie pamięci masowej, Box Office będzie mógł odtworzyć pliki.

Q: Co to jest 'DRM' i czy Box Office obsługuje to?

A: DRM to skrót od Digital Rights Management czyli cyfrowe zarządzanie prawami. Box Office nie będzie odtwarzał plików zabezpieczonych w technologii DRM.

Q: Gdzie znajdę upgrade firmware-u?

A: Pliki można pobrać z: http://www.patriotmemory.com/forums/showthread.php?t=2131

Q: Czy są upgrade-y do interfejsu użytkownika?

A: Tak. Są cześcią upgrade-u firmware.

Wejdź na nasze forum o Box Office HD media player.

http://www.patriotmemory/com/forums